

# 電控軟體安裝說明

## 使用說明書

- ◎使用前請務必詳細閱讀本使用說明書, 正確使用本產品
- ◎請詳細閱讀『安全注意事項』內容, 以本說明書未記載之使用方法使用時, 本公司一律不負任何責任.
- ◎請妥善保管本說明書

## 規格

---

品 名: 電控軟體操作手冊

系統需求: Window 7 32 位元 、 Window 7 64 位元 、 Microsoft NET Framework 4

硬體需求: CPU 1GHz 、 HD 2.0GB:

# 安裝說明

---

## ★ 安裝軟體事前準備動作

您的電腦必須以安裝或更新下列軟體才能開啟程式(請見資料夾)

Windows 作業系統需更新 Microsoft .NET Framework 4 電腦環境設定，連結如下

<https://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=24872>

Windows Installer 3.1(含)以後版本(請見資料夾)

<http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=25>

PS 因檔案過大請至網站上直接下載安裝

## ★安裝 USB-RS232 軟體 (請見資料夾)

Step 1: 選取 USB\_RS232 資料夾

Step 2: 解壓縮 PL2303 檔案並安裝

## ★安裝主要軟體

Step 1: 安裝 GalilTool SW 軟體

32 位元-請選擇 GalilTool 32Bit 資料夾 安裝 GalilTools-1.6.4.580-Win-x86

64 位元-請選擇 GalilTool 64Bit 資料夾 安裝 GalilTools-1.6.4.580-Win-x64

Step 2: 請選擇「Setup 中文版」資料夾 並執行「Setup\_中文版」安裝程式

Step 3: 設定安裝路徑 舉例 C:\Program Files(X86)\OPMount CT 並安裝至結束

Step 4: 尋找桌面 MMT\_GalilTools 路徑 並刪除路徑.

Step 5: 請開打「Setup 中文版」資料夾 中「GalilTool-補充檔」並複製「GalilTools」檔案

Step 6: 將「複製」的檔案「貼上」在 Step 3 的資料夾中(取代原本的檔案)

舉例 C:\Program Files(X86)\OPMount CT

Step7: 將資料夾中的 EXE 檔案傳送到桌面當捷徑

Step8: 執行軟體



生產廠家: 匠星光電儀器企業股份有限公司

聯絡電話: +886-34399358

聯絡信箱: Info@opmount.com.tw

公司網頁: WWW.OPMOUNT.COM.TW

公司地址: 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 460 巷 118-7 號